

BL 3



D

Maximale Verarbeitungsmenge

2.5 L

A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Zubereiten von Suppen, Saucen, Coulis, Pürees und Teigen (Crêpes, Pfannkuchen, Waffeln usw.). Geeignet für alle Catering-Betriebe.

B

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

BL 3 Blender – Wechselstrom 230V/50-60/1. Leistung 1100 Watt – Drehzahl 500 bis 12.600 U/min. Momentbetrieb. R-Crush-Funktion. Timer. 3-Liter-Edelstahlbehälter mit Soft-Touch-Griff und Edelstahlmesser mit 4 Klingen.

C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nutzleistung	1100 W
Elektrische Daten	Einphasig 230V/50-60/1 5.5 A - Stecker mitgeliefert
Stufenlose Drehzahlregelung	500 bis 12.600 U/min
Abmessungen (B/T/H)	215 x 470 x 450 mm
Wiederverwertbarkeit	95%
Nettogewicht	13.5 kg
Artikelnummer	47010A

NORMEN

EN ISO 12100, EN 60204, EN 60529: IP 34, EN 1678, EN 12852

E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MOTORBLOCK

- Leistung 1100 Watt.
- Antriebswelle aus Edelstahl.
- Patentierte Motorbremse für höhere Lebensdauer.
- Tasten für An, Aus und Momentbetrieb.
- **Stufenlose Drehzahlregelung 500 bis 12.600 U/min**
- **Momentbetrieb** für präzises Mixen
- **R-Crush-Funktion.**
- **Timer.**

MIXBEHÄLTER

- 3-Liter-Edelstahlbehälter mit Hauptgriff und zusätzlichem Griff für bessere Handhabung
- Abnehmbares Edelstahlmesser
- Feste Verriegelung auf dem Motorblock für weniger Vibration und höhere Lebensdauer
- Exklusive X-Flow Technology:
 - asymmetrisches Edelstahlmesser für maximales Mixvolumen
 - extra konzipiertes Schüsselprofil für bessere Vermischung der Zutaten
 - Deckel mit Führung an der Seite zum Zurückleiten des Mixguts zum Messer
- Deckel:
 - wasserdicht mit Antispritzfunktion
 - transparent für leichte Kontrolle der Verarbeitung
 - abnehmbare Kappe zum Hinzufügen von Flüssigkeiten und anderen Zutaten während des Mixens. Abnehmbare Kappe
- Das Messer wird unter fließendem Wasser gereinigt. Alle anderen Teile können leicht abgenommen werden und sind spülmaschinengeeignet.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 3-Liter-Behälter mit Deckel.
- Edelstahlmesser mit 4 Klingen.

BL 3

F

RESERVIERUNG

230V/50-60/1 - Kabel und Stecker mitgeliefert

